



1.8. Composition des indicatifs d'appel – Utilisations des indicatifs d'appel.

Un indicatif d'appel se comporte donc d'un **préfixe** qui caractérise le pays, et d'un **suffixe**.

Le préfixe est fixé par les conventions internationales, le chiffre et le suffixe sont fixés par les administrations de tutelles (PTT)

Dans certains cas, les PTT ont attribués le chiffre de l'indicatif pour désigner une zone (division) géographique (les Etats des Etats Unis, les Provinces au Canada, les ...)

Dans d'autres cas le chiffre de l'indicatif peut désigner une classe d'opérateur, donc des "privilèges" différents.

1.8.1. Composition des indicatifs d'appel

L'article 25 du RR de l'UIT continue en disant ...

Les 26 lettres de l'alphabet, de même que les chiffres peuvent être utilisés pour la composition de l'indicatif. L'emploi des lettres accentuées est interdit.

Toutefois les combinaisons suivantes ne seront pas utilisées comme indicatifs

- ***les combinaisons de lettres portant à confusion avec des codes des détresses est à proscrire***
- ***les combinaisons de lettres réservées à des abréviations de trafic***
- ***pour les stations de radioamateur, l'emploi d'un chiffre si le deuxième caractère est un O ou un I***

Donc on ne trouvera pas de ON4SOS par exemple, car SOS est le code de détresse, on ne trouvera pas non plus ON1QRV car QRV est une abréviation de trafic. On ne trouvera pas non plus 9I1AA, ni de 0O0OO, car 1 et I peuvent être confondus, de même 0 et O peuvent être confondus.

Les deux premiers caractères seront deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères, ou dans certains cas le premier caractère, constitue une identification de nationalité.

Donc on peut avoir comme premiers caractères

- deux lettres comme par exemple ON, DL, PA, HA, JA
- une lettre suivie d'un chiffre comme par exemple A4, D2, J2, S9
- ou un chiffre suivi d'une lettre, comme par exemple 3A, 4U, 9A, 5N, ...

Un indicatif du genre 75A8 ou 747X3 n'est donc pas autorisé !

L'Appendice 42 reprend la table d'allocation des indicatifs, s'il est TRES utile de garder une telle liste à portée de main dans votre shack, rassurez-vous, vous ne devrez pas connaître cette liste pour l'examen !

Pour les stations d'amateur

- ***un caractère et un seul chiffre (autre que 0 ou 1) suivit d'un groupe qui ne dépasse pas 3 lettres ou,***



- **deux caractères et un seul chiffre (autre que 0 et 1) suivit d'un groupe qui ne dépasse pas 3 lettres**
Toutefois l'utilisation des chiffres 0 et 1 ne s'applique pas aux stations d'amateur.

Donc les indicatifs suivants

- sont autorisés Y0A - Y9Z , Y0AA - Y9ZZ , Y0AAA - Y9ZZZ
XX0A-XX9Z , XX0AA - XX9ZZ , XX0AAA - XX9ZZZ
- mais sont interdits S51ABCD car il y a plus de 3 lettres
ONS5AZ car il y a plus de 2 lettres au début
ON77PC car il y a 2 chiffres après 2 caractères
ON4IARU car il y a plus de 3 lettres après le chiffre

1.8.2. Utilisation des indicatifs d'appel

1.9. Utilisation internationale d'une station d'amateur en cas de catastrophes nationales.

1.10. Signaux de détresse

Ces signaux de détresse sont au nombre de deux :

*en radiotélégraphie (en le signe ... --- ... [SOS]
Morse)*
en radiotéléphonie l' expression "MAYDAY"

Remarques: SOS signifie "Save Our Souls" c.-à-d. sauvez nos âmes ...
Mayday est une transcription phonétique en anglais des mots "m'aidez" en français.